

# Návod k obsluhu E-inhalátora eGo-C 650mAh,1100mAh

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho E-inhalátora a gratulujeme k rozhodnutiu šetriť ako vlastné zdravie a peniaze, tak aj zdravie ľudí pohybujúcich sa vo vašom okolí.

Venujte prosím pozornosť tomuto návodu a pri používaní E-inhalátora postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií. Predídete tak jej zlej funkcii alebo prípadnému poškodeniu.

E-inhalátor nie je tabakový výrobok, obsahuje však nikotín, nie je vhodný pre tehotné ženy a podľa zákona platí zákaz jej predaja osobám mladším ako 18 rokov! Preto E-inhalátor používajte rovnako, ako ste zvyknutí pri bežných cigaretách.

Vo výnimočných prípadoch hrozí predávkovanie nikotínom, rovnako ako u klasických, tabakových cigariet.

Popis súčastí E-inhalátora:

## 1. Zabudovaná batéria:

Batéria spoločne s elektronickými prvkami je uložená do púzdra, na tele ktorého je spínač osvetlený LED diódou, ktorá zároveň indikuje stav batérie. Ak pri používaní E-inhalátora LED dióda 10x zabliká, znamená to, že je batéria vybitá a treba ju dobiť. Batériu nabíjajte iba priloženou nabíjačkou, predídete tým tak jej poškodeniu.

Pri nabíjaní môže dochádzať k občasnému blikaniu LED diódy z červenej na zelenú. Nabitie batérie je však indikované až stálou zmenou farby LED diódy na zelenú. Nabíjanie trvá od 2-5 hodín podľa typu batérie. Pri nabíjaní postupujte tak, že batériu naskrutkujete závitom do USB nabíjačky a potom ju vložíte do PC alebo cez sieťový adaptér priamo do zásuvky. Pri uťahovaní závitú nepoužívajte nadmernú silu, hrozí tým jeho poškodenie! Pri nabíjaní svieti na červeno dióda na nabíjačke a modro dióda pod spínacím tlačidlom batérie. Po nabití svieti nabíjačka zelene a dióda na batériu zhasne.

Všetky batérie sú typu Li-ion, nemajú teda pamäťový efekt a to znamená, že ich môžete nabíjať kedykoľvek a nečakať až bude indikované vybitie LED diódou. Ihneď po indikácii vybitia prestaňte batériu používať. Životnosť batérie je podľa typu cca 300 nabití a sú vybavené funkciou zamykania tlačidla, ktorá ich chráni pred nechceným spustením. Zamknutie i odomknutie sa vykoná 5x stlačením tlačidla počas 2 sekúnd.

## 2. Atomizer:

Atomizer je súčasť E-inhalátora, za pomoci ktorého sa odparuje e-liquid z cartridge a tým sa tvorí "dym", ktorý je fajčiarom vdychovaný. Atomizer sa k batérii pripája závitom. Nepoužívajte veľkú silu pri uťahovaní závitú, hrozí jeho poškodenie. Životnosť atomizera závisí od frekvencie, správnom používaní a údržbe. Po určitej dobe už atomizer neprodukuje uspokojivé množstvo dymu, predĺžiť jeho životnosť môžete jeho vyčistením vodou alebo liehom. Potom atomizer necháte vysušiť, pokvapkáte e-Liquidom a rozfajčíte. Ak ani po vyčistení atomizera nie je produkcia dymu uspokojivá, vymeňte ho za nový. Praxou pri používaní a údržbe sa životnosť atomizera zvyšuje. Atomizer typ C je rozoberateľný. Telo atomizera tvorí základňa, žhaviace teliesko (vymeniteľné) a krytka. Žhaviace teliesko položíte na hornú časť základne a následne naskrutkujete krytku atomizera. Nepoužívajte nadmernú silu pri uťahovaní závitú, mohlo by Vám to spôsobiť problém pri uvoľňovaní a prípadnej výmene žhaviaceho telieska.

**NIKDY NEPOUŽÍVAJTE ATOMIZER BEZ NAPLNENEJ CARTRIDGE!!**

## 3. Zásobník (tank):

Je zásobník, z ktorého je e-liquid odparovaný pomocou atomizera. V prípade, že ste zakúpili prázdnu cartridge, je potrebné ju pred prvým použitím doplniť e-Liquidom čo urobíte tak, že odstránite zátku zo spodnej strany cartridge, naplníte ju e-Liquidom a späť uzavriete zátkou. Po vyfajčení e-liquidu, sa cartridge naplní rovnakým spôsobom.

**NIKDY NEPOUŽÍVAJTE SUCHÚ CARTRIDGE BEZ E-LIQUIDU!**

Spôsob použitia elektronickej cigarety:

Pred prvým použitím elektronickej cigarety nabíjate batériu podľa bodu 1. Po nabití batérie pripojte pomocou závitú atomizer. Ak budete používať prázdnu cartridge, najskôr ju doplňte podľa bodu 3. Cartridge potom nasuňte do atomizera čím sa prepichne spodná zátka a tým je cigareta pripravená na použitie. U manuálnej batérie sa dym vytvára pomocou stlačenia tlačidla na tele cigarety. V praxi to znamená, najprv stlačíte tlačidlo na tele batérie, potom zvolna potáhujete dym a po jeho nasatí tlačidlo uvoľníte. Tlačidlo uvoľníte malú chvíľu pred skončením potahovania, tak aby bol vdychnutý všetok dym vytvorený atomizerom.

Bezpečnostné upozornenie:

- Batériu nevystavujte príliš vysokým teplotám
- Nenabíjajte batérie inou ako priloženou nabíjačkou
- Nehádzajte batérie do ohňa
- Elektronickej cigarety uchovávajte mimo dosahu detí. (najmä však súčasti obsahujúce nikotín)

Ďakujeme, že ste si vybrali našu cigaretu a dúfame, že s ňou budete spokojní rovnako ako mnoho ľudí pred Vami. V prípade otázok je k dispozícii náš zákaznícky servis na e-mailovej adrese [mccycles@szm.sk](mailto:mccycles@szm.sk)



## Záruka a životnosť tovaru:

24 mesiacov: Na všetok nespotrebný tovar

3 mesiace: Garantovaná životnosť batérie

10 dní: Garantovaná životnosť atomizera a cartomizerov

Bez záruky: Spotrebný materiál ako sú e-liquid.

Reklamácie: Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho s kópiou kúpneho dokladu

a písomným popisom vady reklamovaného tovaru.

Ďalšia možnosť k popisu vady pre registrovaných užívateľov je využitie reklamačného formulára na [www.cigareta-elektronicka.sk](http://www.cigareta-elektronicka.sk) , pre neregistrovaných zákazníkov je k dispozícii e-mailová adresa [mccycles@szm.sk](mailto:mccycles@szm.sk) . Predávajúci

musí dodržať zákonom stanovenú

lehotu na vybavenie reklamácie, tj 30 dní. V prípade nedodržania tejto lehoty má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a na vrátenie tovaru..

V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci kupujúcemu opravený, alebo nový tovar..

V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady na dopravu a prípadné iné náklady kupujúci.

